

# impulslight®

Модель приемника:

imRC   
RC

## Комплектность

- Датчик приемника
- Пульт iRF-17
- Паспорт
- Упаковка



## Гарантия

Гарантийный срок службы контроллера составляет 24 месяца от даты продажи.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель:

**Компания "Импульс лайт"**

Тел:(8332)78-08-47, E-mail:

info@impulslight.com

# impulslight®

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ imRC+iRF17

### Описание

ДУ (пульт и приемник) в комплектацию не входит и приобретается отдельно.

Управление осуществляется по радиоканалу на частоте 433МГц.

Приемник ДУ устанавливается на плату. Максимальное расстояние приема

### Технические характеристики

- Частота передачи 433 МГц
- Напряжение питания +5 В
- Условия эксплуатации -40...+40 град.С
- Исполнение IP54
- Размер imRC 20x11x15 мм
- Размер RC 27x13x9 мм
- Вес 0,01кг

## Пульт ДУ д/непрограммируемых



**Выключение**



**Переход на следующую программу**



**Удаление программы из сценария  
восстановление заводских настроек в выключенном состоянии\***



**Запоминание программы или цвета**




**Настройка скорости программы**



**Настройка яркости 100/75/50/35/15%**



**Выбор цвета из всего спектра**



**Выбор основного цвета**



**Привязка нового пульта к контроллеру  
(удержание 2 сек)**

\*при выключенном контроллере с пульта

## Пульт ДУ д/ПРОГРАММИРУЕМЫХ



**Выключение**



**Выбор программы(метки)  
+ вперед - назад**



**Выбор цвета или программы  
+ вперед - назад**




**Настройка скорости программы**



**Восстановление заводских настроек  
настроек в ждущем режиме\***



**Настройка яркости 100/75/50/35/15/0%**



**Выбор цвета или первых 7 программ**




**Привязка нового пульта к контроллеру  
(удержание 2 сек)**

\*при выключенном контроллере с пульта

## Установка приемника ДУ модель imRC

Установить приемник ДУ в разъем RC на плате контроллера.



## Установка приемника ДУ модель RC

Установить разъем приемника ДУ на клемму RC на плате контроллера. Совместить метку ▼ на разъеме приемника ДУ с меткой на плате. Приклеить приемник на корпус.

