

Пульт дистанционного управления

-  **Выключение** (ждущий режим)
-  **Выбор программы**
-  **Возврат к предыдущей программе**
восстановление заводских настроек в ждущем режиме
-  **Запомнить выбор цвета**
-  **Настройка скорости**
-  **Выбор цвета**
-  **Настройка яркости**
-   **Привязка нового пульта к контроллеру (удержание 2 сек)**

Модель iMLamp3 RGBmini (i)



Номер изделия

Комплектность

- Контроллер
- Пульт ДУ iRF-17
- Паспорт
- Упаковка



Гарантия

Гарантийный срок службы контроллера составляет 12 месяцев от даты продажи.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель:

ООО "Импульс лайт"

www.impulslight.com, тел: (8332)78-08-47,

E-mail: info@impulslight.com

Контроллер световых эффектов iMLamp3 RGBmini

Назначение

Контроллер применяется для создания светодинамических эффектов в световой рекламе и интерьерной подсветке. Изделие предназначено для работы со светодиодной RGB лентой постоянного тока на 220В.

Технические характеристики

• Количество каналов	3
• Максимальный ток канала	1.6А
• Мощность	1050 Вт
• Напряжение питания	220V, AC
• Напряжение нагрузки	220V, DC
• Количество программ	18
• Дальность действия ДУ	15м
• Диапазон раб. температур	-40...+40 гр. С
• Исполнение	IP65
• Размер	133 x 115 x 63 мм
• Вес	0,34кг


Требования по подключению

Подключение изделия производится только специалистом.

Подключите контроллер и источники света в соответствии со схемой. Все провода перед подключением необходимо очистить от изоляции и облудить.

При подключении ленты напряжением 220В постоянного тока к контроллеру **необходимо строго соблюдать полярность**.

Для защиты от влаги, место ввода проводов в корпус при необходимости залить герметиком и при установке размещать изделие вводами



ВНИМАНИЕ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. В противном случае и при коротком замыкании в нагрузке предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Настройка программы

Выбор программы или цвета выполняется кнопкой **"MODE+"**.

Выбора цвета также возможен с помощью семи цветных кнопок. В этом случае для запоминания цвета необходимо нажать кнопку **"DEMO"**

Для восстановления заводских настроек необходимо выключить контроллер кнопкой , затем нажать кнопку .

Все настройки программы сохраняются во внутренней памяти контроллера.

Управление контроллером осуществляется с пульта. Приемник ДУ установлен на плате контроллера. Максимальное расстояние приема сигнала с пульта 25м прямой видимости.

Список установленных программ

Статичные цвета

1-7 Белый, красный, желтый, зеленый, голубой, синий, розовый

Динамичные программы

- 8-10. Бегущая точка R, G, B
11. Дискретное переключение цветов
12. Перетекание цветов
13. Бегущая точка R, G, B
14. Бегущая точка B, G, R
15. Переход до белого: RGB, GBR, BRG, RGB (Move to white)
16. Переход до белого: RGB
17. Сборка (The assembly)
18. Строб, мигание белого